WAHL DES MOTORS ENTSPRECHEND ZUM MARKISENMODELL

	Antrieb	Bezeichnung		Gruppe	Antriebseigenschaften: Motoreigenschaften: mechanische Endlagen	Parallelschaltung für Steuerungskontakte	Elektronische Endlagen: Standard	Elektronische Endlage Oben: Standard	Elektronische Endlage Oben: Automatisch	Drehmomentreduktion für eine sanfte Kassettenschließung	Nothandkurbel	integrierter Funkempfänger	Möglichkeit der Kabelschaltersteuerung	Empfang sbestätigung des Funksignals	Markisen: Balkon: Italia Geländer	ITALIA	Italia Kassette	Terrasse: MALTA	SILVER PLUS	AUSTRALIA	JAMAICA	GIANT	Kassette/Halbkassette: PALLADIO	CORSICA	DAKAR	CASABLANCA	Seitenmarkise
1	Kurbel	Getriebe 11:1													+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-
2	Motor 230V~	Steuerung über einen Wandschalter oder einen externen Funkempfänger per Strom oder Funk	AXIS	RED	✓	⊘							✓		-	+	+	+	+	+	+	-	~	~	~	~	-
3				YELLOW	✓	⊘							✓		-	+	+	+	+	+	+	-	~	~	~	~	-
4			AXIS-H	RED	✓	⊘					✓		✓		-	+	+	+	+	+	+	-	~	-	~	~	-
5				YELLOW	✓	⊘					✓		✓		-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
6			NEMO WT	BLUE		✓	✓	✓	✓				✓		-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
7				YELLOW		✓	✓		✓				✓		-	-	-	+ –	+ –	+ –	+ –	-	+	+	+	+	-
8		Steuerung über eine für den Motor geeignete Fernbedienung	NEMO	RED			✓		✓			✓			-	-	-	+ –	+ –	+ –	+ –	-	+	+	+	+	-
9				BLUE			✓	✓	✓	✓		✓	✓		-	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++	-
10				YELLOW ALTUS RTS			✓	✓				✓			-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
11				YELLOW OREA RTS			✓		✓			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
12				YELLOW IO			✓	✓	✓	✓		✓		✓	-	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++	-
13			NEMO-H	RED			✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	+	+	+	+	+	+	-	++	+	++	++	-
14				YELLOW RTS			✓	✓	✓	✓	✓	✓			-	+	+	+	+	+	+	-	++	+	++	++	-
15				YELLOW IO			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	-	+	+	+	+	+	+	-	++	+	++	++	-

✓ Motor besitzt die genannte Eigenschaft

⊘ Motoren mit mech. Endlagen dürfen nicht parallel über denselben Kontaktschalter oder dieselbe Kontaktsteuerung verbunden werden

++ Besonders empfohlener Motor mit Drehmomentreduktion, die eine sanfte Kassettenschließung ermöglicht

– Die Verwendung dieses Motors ist nicht möglich

\+ Empfohlener Motor

~ Die Verwendung dieses Motors ist möglich, wird aber nicht empfohlen da Kassettenmarkisen eine Drehmomentreduktion benötigen

+– Die Verwendung dieses Motors wird bei kleinen Markisenabmessungen nicht empfohlen (Drehmomentreduktion ist relativ stark)

\+ Empfohlener Motor, ohne NHK